

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/mikrofon-shure-qlxd24-b58-g51-zestaw-bezprzewodowy-p-25355.html>



Mikrofon Shure QLXD24/B58 G51 zestaw bezprzewodowy

Cena	6 399,00 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	QLXD2458K51
Kod EAN	042406344104
Producent	Shure

Opis produktu

SHURE QLXD24/B58 ZESTAW MIKROFONOWY BEZPRZEWODOWY SHURE QLXD 24 / B58 częstotliwość PASMO G51 470-534 MHz

QLX24 to wysokiej klasy, bezprzewodowy system mikrofonowy zapewniający wyjątkową funkcjonalność, przeznaczony na potrzeby średniej wielkości imprez oraz stałych instalacji w firmach, hotelach, szkołach, kościołach oraz na estradach.

Zestaw wokalny QLXD 24 łączy w sobie zaawansowaną konstrukcję z prostotą konfiguracji oraz obsługi i jest dostępny zarówno z nadajnikami ręcznymi jak i kieszonkowymi z szerokim wyborem kapsuł mikrofonowych oraz mikrofonów miniaturowych.

QLXD4 to odbiornik systemu bezprzewodowego QLX-D wyposażony w 24-bitowy cyfrowy przetwornik audio oraz wyjątkowo efektywny system zarządzania pasmem częstotliwości radiowych. Funkcja automatycznego skanowania zapewnia możliwość szybkiego wyszukania wolnych częstotliwości a funkcja synchronizacji pozwala na przesłanie danych konfiguracyjnych do nadajnika za pośrednictwem pojedynczego przycisku. Wyjście Ethernet zapewnia możliwość skanowania częstotliwości dla wielu systemów w sieci oraz integrację z oprogramowaniem Wireless Workbench® zapewniającym zdalne sterowanie ustawieniami odbiornika z komputera PC lub MAC. Możliwy jest również zdalny monitoring i sterowanie z poziomu urządzenia przenośnego z systemem IOS wyposażonego w aplikację mobilną ShurePlus™ Channels Mobile App.

QLXD2/BETA58A to nadajnik ręczny z wymienną kapsułą mikrofonową BETA 58A współpracujący z systemem GLX-D wyposażony w podświetlany wyświetlacz LCD z prostym w obsłudze menu oraz funkcją blokady mocy i częstotliwości jak również zewnętrzne kontakty do ładowania akumulatora i solidną, metalową konstrukcję. Nadajnik zapewnia do 9 godzin pracy z bateriami alkalicznymi lub akumulatorami typu AA lub do 10 godzin pracy w przypadku zastosowania akumulatora litowo-jonowego Shure.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

dostępne pasmo o szerokości 64 MHz

ponad 60 presetów w paśmie

możliwość jednoczesnej pracy do 17 systemów dla kanału 6 MHz lub 22 dla kanału 8 MHz

mikroprocesorowo sterowany predykcyjny system wielo-antenowy zapewnia niezawodną transmisję radiową

256-bitowe szyfrowanie AES zapewnia bezpieczeństwo transmisji

regulacja wzmocnienia do 60 dB

wysoko-kontrastowy wyświetlacz LCD z funkcją blokady ustawień

wskaźnik LED mocy sygnału RF oraz audio

odłączane anteny 1/4 fali

przełączane wyjścia liniowe i mikrofonowe

solidna konstrukcja ze szczotkowanego aluminium

ZESTAW ZAWIERA:

odbiornik stacjonarny QLXD 4

nadajnik ręczny QLXD2/BETA58A z kapsułą BETA 58A

uchwyt na statyw i osłonę na styki ładowarki

2 bateria AA

instrukcję użytkownika

DANE TECHNICZNE:

OGÓLNE:

Zasięg 100 m z widocznością bez przeszkód

Zakres częstotliwości nośnej 470 - 937,5 MHz

Tłumienie sygnałów lustrzanych > 70 dB

Opóźnienie

Czułość RF (minimalny poziom wejściowy) - 97dBm

Pasmo przenoszenia 20 - 20000 Hz

Zakres dynamiki audio > 120 dB

Całkowite zniekształcenia harmoniczne THD < 0,1 % Kup Shure QLXD24/B58 na

Zakres temperatury pracy -18°C - +50°C

ODBIORNIK QLXD 4:

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) 41 x 197 x 151 mm

Waga 777 g bez anten

Obudowa Stal

Zasilanie 12V DC @ 0,4A

Tłumienie sygnałów pasożytniczych > 80 dB

Impedancja / złącze antenowe 50 Ω / BNC

Zakres regulacji wzmocnienia -18 do +42 dB (w krokach 1 dB)

Impedancja wyjściowa wyjście XLR (100 ?)

wyjście jack 6.35 mm (100 ? zbalans., 50 ? niezbalans.)

Maksymalny poziom wyjściowy wyjście XLR: +18 dBV (7,94V RMS) dla trybu LINE, -12 dBV (251 mV RMS) dla trybu MIC

wyjście jack 6,35 mm: +12 dBV (3,98V RMS)

Przełącznik MIC/LINE tłumik 30 dB Kup Shure QLXD24/B58

Interfejs sieciowy Ethernet 10/100 Mbps

Tryb adresowania w sieci DHCP lub ręczne IP

NADAJNIK QLXD2/BETA58A:

Wymiary (długość x średnica) 256 x 51 mm

Waga 347g bez baterii

Obudowa Aluminium obrabiane

Zasilanie 2 x AA lub akumulator Shure SB900

Czas pracy baterii @ 10 mW do 10 godzin

Moc nadajnika RF 1 mW lub 10 mW

Szerokość pasma radiowego 200 kHz

Modulacja sygnału radiowego cyfrowa

Regulacja wzmocnienia mikrofonu 0 - 21 dB z krokiem co 3 dB

Kapsuła BETA 58 A dynamiczna, superkardioidalna

Najlepszym miejscem do zakupu jest JKmuzyczny_pl - ponieważ jesteśmy autoryzowanym sklepem marki Shure i masz pewność że nabywasz produkt oryginalny.

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędne informacje w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.